



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Superkrachtige witte COB-LED van 1750 lumen, 6500K
- Met rode LED-modi voor noodgevallen/signalering/nachtzicht
- Ingebouwde USB-powerbank met meerdere intelligente uitgangen - 5V-3A/9V-2A/12V-1A
- Supersterke constructie van copolymeer en aluminium
- Glow-in-the-dark strip rond reflector voor extra zichtbaarheid
- 180° draaibare handgreep/standaard met karabijnhaak
- Sterke magneten in de standaard
- IPX5 waterbestendig
- Superkrachtige 'LG' 10.400 mAh li-ionbatterij
- Batterijniveau en oplaadindicator-LED's
- Sneller opladen via USB-C in 4 of 4.5 uur met meerdere ingangen - 5V-3A/9V-2A
- Inclusief hoogwaardige USB-C-kabel van 1m

BATTERIJ - 3.7V 10400mAh oplaadbare Li-ionbatterij

GEWICHT - 600g

AFMETINGEN - Gevouwen 102 x 158 x 55mm
Verlengd 102 x 268 x 48mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- LED's worden heet wanneer ze worden ingeschakeld; niet aanraken en nooit met de voorzijde naar beneden op een oppervlak leggen - brandgevaar! Zelfs nadat de lamp is uitgeschakeld, mag u hem NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED/lens nog een tijdje heet/warm blijft.
- Kijk niet rechtstreeks naar LED's.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -20°C of boven 60°C).
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een USB-stekkeradapter en controleer op eventuele schade. Overschrijd de aangegeven oplaadingsniveaus NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan.
- Nieuwe oplaadbare batterijen bereiken hun volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontladingscycli.
- Om oplaadbare batterijen in optimale conditie te houden, moeten ze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet worden gebruikt.
- Laad de batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht - explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Als huidcontact optreedt, spoel dan grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Open, demonteer of probeer het product niet te wijzigen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen. Schade of krassen op lenzen kunnen de lichtopbrengst beïnvloeden.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 - NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK) tegen fabricagefouten en defecten. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. Unilite-garanties dekken geen batterijlekkages of het gebruik van onjuiste opladers en kabels die batterijen kunnen beschadigen.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Recycle de verpakking op verantwoorde wijze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

ANSI FL1-Standaard



Modus	Light Beam Icon	Lumen	Beam Distance	Runtime
Wit - Superhelder		1750 Lumen	50M	4.5H
Wit - Hoog		675 Lumen	32M	8.5H
Wit - Gemiddeld		330 Lumen	22M	21H
Wit - Laag		55 Lumen	8M	138H
Rood - Hoog		50 Lumen	--	26H
Rood - Knipperend		--	--	195H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Druk op de knop aan de zijkant van de lamp om te activeren.

Indien AAN in de witte of rode modus, houdt u de knop ingedrukt om naar de andere modus te schakelen.

Modusvolgorde: -

WIT: Super helder > Hoog > Medium > Laag > Uit

ROOD: Hoog > Flits > Uit

[Als je hem langer dan 3 seconden in een willekeurige modus AAN laat staan, wordt de volgende druk uitgeschakeld]



OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een USB-C-oplaadkabel.
2. Til het deksel van de oplaadpoort aan de bovenkant van de lamp omhoog.
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de USB-C-oplaadpoort.
4. Steek het USB-A-uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort (overschrijd de oplaadingsniveaus van 5V-3A of 9V-2A niet, anders kan er schade aan de interne batterij optreden).
5. 4 x blauwe LED's knipperen om het opladen aan te geven. Eenmaal volledig opgeladen, branden alle LED's constant.
6. Opladetiempo: 5V-3A = 4 uur of 9V-2A = 4.5 uur (opladen met een lagere ampère duurt langer)

(PRODUCT KAN WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN)

****Garantie vervalt indien niet gebruikt met de aangegeven laderspecificaties****

