



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ultraheldere 5300 lumen 50W 6500K COB LED
- Hybride - oplaadbaar en op netstroom aangesloten
- Geschikt voor accu's tot 20V 6.0Ah van Milwaukee, De Walt, Makita en Metabo - 4 adapters meegeleverd
- Supersterke, robuuste nylonconstructie
- Gemakkelijk te dragen rubberen handgreep
- 180° Draaibare standaard/basis met gaten voor statief/magneet
- Veilig deksel van het batterijcompartiment (let op: grotere 6Ah-batterijen moeten mogelijk zonder deksel worden gebruikt)
- Automatische omschakeling van netstroom naar batterij bij stroomuitval (als er een batterij is geïnstalleerd) voor extra veiligheid
- 2A USB PowerBank - werkt met elke geïnstalleerde batterij
- 4 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Wordt geleverd met 5 meter zware 24V 2.7A H05RN-F voedingskabel/oplader (inclusief UK, EU, US & AU adapters)
- Unilite 14.8V 5.2Ah accu apart verkrijgbaar (LET OP: alleen de Unilite accu kan via de lamp worden opgeladen)

BATTERIJ - Niet inbegrepen, kaal gereedschap

GEWICHT - 1250g

AFMETINGEN - W 238 x H 257 x D 181mm

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Druk op de aan/uit-cirkelschakelaar aan de achterkant van het apparaat en blijf ingedrukt houden om de gewenste lichtopbrengst uit de 4 diminstellingen te krijgen, zoals aangegeven door de onderste rij groene lampjes.

Geheugenschakelaar - Als u deze gedurende 5+ seconden in een willekeurige MODUS AAN laat staan, wordt de volgende druk uitgeschakeld. Als u vervolgens op ON drukt, keert u terug naar de laatst gebruikte MODUS.



(Let op: Powerstack, Nuron & Flex 24V batterijen zijn niet compatibel)

ANSI FL1-Standaard



HOOG	5300 Lumen	95M	2.5H
MEDIUM	2750 Lumen	53M	4H
LAAG	1350 Lumen	38M	8H
ECO	650 Lumen	22M	16H

LET OP: deze looptijden zijn gebaseerd op het gebruik van de Unilite 14.8V 5.2Ah accu. De looptijden met andere batterijen kunnen variëren.

BATTERIJ INSTALLATIE

ZEER BELANGRIJK:- Wanneer u een batterij vervangt, leg de lamp dan NOOIT met de voorkant naar beneden op de lens, maar draai de lamp in plaats daarvan 180 graden op de standaard, zodat deze ondersteboven is gericht, en vervang de batterij vanuit die hoek.

WAARSCHUWING Als u de lamp naar beneden plaatst als de lens heet is, zal dit schade veroorzaken en brand veroorzaken!

Zorg er altijd voor dat u de juiste adapter gebruikt voor het merk accu van het elektrische gereedschap dat u gebruikt. Forceer nooit de verkeerde adapter op een batterij van een ander merk. Dit veroorzaakt schade en maakt alle garanties ongeldig.

Het deksel van het batterijcompartiment biedt IP65 stof- en waterdichtheid, maar bij sommige grotere 6Ah-batterijen past het deksel mogelijk niet. Houd er dus rekening mee dat het waterdichtheidsniveau niet zo hoog zal zijn.

STROOMLEIDING

De 24V 2.7A voedingskabel kan de MTB-5300 als netlamp van stroom voorzien zonder dat er een batterij is geïnstalleerd. Het 25% groene batterijniveaulampje gaat standaard branden, maar kan worden genegeerd.

Deze voedingskabel levert ook stroom aan de powerbank-poort, zodat andere apparaten kunnen worden opgeladen terwijl de lamp wordt gebruikt, wederom zonder dat er een batterij hoeft te worden geïnstalleerd.

De voedingskabel kan ook als oplader dienen, maar dit is echter alleen mogelijk voor de Unilite 14.8V 5.2Ah accu. Deze voedingskabel kan geen accu van een ander merk opladen. Andere accumerken zullen op de voor dat merk gebruikelijke manier moeten worden opgeladen.

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- LED's worden heet wanneer ze worden ingeschakeld; niet aanraken en nooit met de voorzijde naar beneden op een oppervlak leggen – brandgevaar! Zelfs als de lamp eenmaal is uitgeschakeld, mag u hem NIET met de voorkant naar beneden plaatsen, omdat de LED/lens nog een tijdje heet/warm blijft.
- Kijk niet direct in de LED.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10°C of boven 40°C).
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het netsnoer en controleer altijd eerst op eventuele schade. Gebruik alleen het bij de lamp geleverde netsnoer, anders kan er schade optreden als gevolg van verschillende spanningen. Haal het netsnoer nooit met natte handen uit het stopcontact en probeer het ook niet te verwijderen door aan het snoer te trekken; pak altijd de stekker vast.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Open, demonteer of probeer het product niet te wijzigen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen, beschadigingen/kraassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na online registratie op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten, beginnend op de datum waarop u uw artikel heeft ontvangen. Normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud zijn niet gedekt. Unilite-garanties dekken geen batterijlekkages of het gebruik van onjuiste batterijen, voedingskabels en kabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Recycle de verpakking op verantwoorde wijze.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

ALGEMEEN BATTERIJADVIES

- Nieuwe oplaadbare batterijen bereiken hun volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontladcycli.
- Om de oplaadbare batterijen in optimale conditie te houden, moeten ze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Laad de batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Indien huidcontact optreedt, grondig afspoelen met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.