



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige 925 Lumen wit 6500k COB led
- Secundaire 475 Lumen wit 6500k COB led achteraan
- Extra 150 lumen witte 6500k SMD ledkoplamp
- Supersterke aluminium en nylon constructie
- Compacte draagbare afmetingen
- Supersterke magnetische voet
- 180° verticaal vouwende kop
- IK07 Schokbestendig - 2m valbestendig
- IP54 stof- en waterbestendig
- Kwalitatieve 3.7V 2600mAh Lithiumionbatterij
- 3 batterijniveau- en laadindicators
- Knipperen als waarschuwing voor laag batterijniveau - herinnering voor opladen
- 5V-1A USB-C opladen - 4 uur laadtijd
- 1m kwalitatieve 1A USB-C kabel inbegrepen

BATTERIJ - 3.7V 2600mAh oplaadbare lithiumionbatterij

GEWICHT - 193g

AFMETINGEN - samengevouwen 162 x 40 x 29mm / uitgetrokken 304 x 33 x 29mm

BEDIENINGSINSTRUCTIES

SCHAKELVOLGORDE:- Zaklamp > Hoofdschijnwerper laag > Hoofdschijnwerper hoog > Schijnwerper achteraan laag > Schijnwerper achteraan hoog > Uit

SLIMME GEHEUGENFUNCTIE:- Als de lamp in om het even welke modus INGESCHAKELD blijft gedurende meer dan 5 seconden, zal deze bij de volgende keer drukken **UITGESCHAKELD** worden. De volgende keer dat u op **AAN** drukt, gaat u terug naar de laatst gebruikte modus.

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks in leds.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperatuursomstandigheden (onder -10°C of boven 40°C).
- Leds kunnen warm/heet worden indien ingeschakeld; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant omlaag op een oppervlak leggen - risico op brand! Zelfs als het apparaat uitgeschakeld is, mag u het NIET met de voorkant omlaag neerleggen omdat de led en lens een tijdje heet/warm kunnen blijven.
- Het apparaat niet gebruiken bij zichtbare beschadiging.
- Het apparaat niet gebruiken in de onmiddellijke omgeving van brandbare stoffen of gassen.
- Let op tijdens het opladen, controleer de laaduitgang op de laadbron die u gebruikt en overschrijd de opgegeven max. laadingsang NIET, dit kan de batterij beschadigen en de garantie doen vervallen.
- De oplaadbare batterij zal maximaal presteren na enkele volledige laad- en ontladingscycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale toestand te houden, moet deze elke 3-6 maanden opgeladen worden, in het bijzonder als deze gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt en als de oplaadbare batterij verwijderd kan worden, wordt dit aanbevolen om volledige ontlading en het risico op lekken van de batterij te vermijden.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, sterk zonlicht, vuur, water en vocht - gevaar voor explosie!
- Als de batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. VERMIJD contact met deze vloeistof omdat dit kan leiden tot irritatie en/of brandwonden. Bij contact met de huid grondig spoelen met water. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt. Zoek onmiddellijk medische hulp als de vloeistof van een

ANSI FL1-standaard



Bovenste zaklamp	150 Lumen	27M	8H
Hoofdstraal - Laag	170 Lumen	24M	8H
Hoofdstraal - Hoog	925 Lumen	41M	2.5H
Straal achteraan - Laag	150 Lumen	17M	9H
Straal achteraan - Hoog	475 Lumen	26M	4H

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C laadkabel (max 1A).
2. Til het klepje van de laadpoort aan de zijkant van de lamp op.
3. Steek het USB-C uiteinde van de kabel in de laadpoort.
4. Steek het USB-A uiteinde van de kabel in een USB-laadbron (de laadingsang van 5V-1A niet overschrijden, anders kan beschadiging optreden). Gebruik geen 'Snelladers' omdat deze de batterij kunnen overladen).
5. Groen knipperen geeft opladen aan, ononderbroken groen branden geeft volledig opgeladen aan.
6. Laadtijd: 4 uur
7. Verzekert dat het klepje van de laadpoort opnieuw geplaatst is.

KNIPPEREN ALS WAARSCHUWING VOOR LAAG BATTERIJNIVEAU - als de batterijspanning zakt tot ongeveer 5%, zal de lamp 3 keer knipperen om u te waarschuwen dat de lamp snel zal moeten worden opgeladen.

(DIT PRODUCT KAN WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN, MAAR DE LICHTSTERKTE ZAL AFNEMEN)

De garantie vervalt indien niet gebruikt met de opgegeven kabel en max. laadingsang



- lithiumbatterij in de ogen terechtkomt.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Het product niet demonteren of proberen aan te passen; dit zal de garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Ongepast gebruik of aanpassing wordt niet gedekt door de garantie.
- Let erop dat de lenzen geen harde/scherpe voorwerpen raken; beschadiging van/kraassen op de lenzen zal de lichtstraal beïnvloeden.
- Koppel de laadkabel los voordat u het product reinigt, indien nodig reinigen met een droge of licht vochtige, schone, rafelvrije doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen of oplosmiddelen.
- Het product is waterbestendig tot IPX4 - NIET ONDERDOMPELEN. Als het product werd blootgesteld aan te veel vocht/water, kan de garantie vervallen.
- Dit product heeft een standaard garantie van 1 jaar (of verlengd tot 2 jaar na registratie online op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten. De garantie dekt geen normale slijtage, aanpassingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De Unilite standaard garantie dekt geen wegwerpbatterijen die hebben gelekt of het gebruik van onjuiste laders en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Dit apparaat niet weggooien met normaal huishoudelijk afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelcentrum voor elektronische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsvoorziening.
- Recycle de verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor latere raadpleging of nieuwe eigenaars.